Compteur / Décompteur

Réf. 04.0210

Boîtier en aluminium

Réf. 04.0216

Réf. 04.0215

Boîtier ABS

Réf. 04.0211

Référence	04.0210	04.0216	04.0215	04.0211
Capacité	24 h à 1 s	100 h à 1 s	24 h à 1 s	100 h à 1 s
Compteur & Décompteur	Jusqu'à 2 compteurs et/ou 2 décompteurs	Jusqu'à 4 compteurs et/ou 4 décompteurs	2 comptes à rebours : Départs indépendants ou simultanés	Jusqu'à 2 compteurs et/ou 2 décompteurs
Alarme & mémoire	2 alarmes 1 mn 2 mémoires	4 alarmes 1 mn 4 mémoires	2 alarmes 1 mn 2 mémoires	2 alarmes 1 mn 2 mémoires
Fonctions sup.	• Mémoire du temps programmé par canaux • Dépassement de temps • Alarme retardée toutes les 5 mn (Snooze)	• Mémoire du temps programmé par canal • Dépassement de temps • Alarme retardée toutes les 5 mn (Snooze)	• Dépassement temps : Signal sonore à échéance • Fonction compteur avec indication du temps de dépassement	• Dépassement de temps • Volume : Silencieux ou sonore 0/1/2 • Touche lumineuse : Vert (Marche) / Rouge (Arrêt)
Fixation	Béquille / Pince / Aimant	Béquille / Pince / Aimant	Écran rotatif à 90 °/ fixation murale	Béquille / fixation murale / Aimant
Alimentation	1 pile LR44	1 pile LR44	1 pile AAA	2 piles AAA
Poids	70 g	90 g	190 g	85 g
Dimensions	67 x 20 x 55 mm	73 x 15 x 65 mm	95 x 15 x 140 mm	90 x 20 x 76 mm

PROVITEQ
20 rue Léonard de Vinci | 91090 Lisses | France
Tél.: +33 (0)1 60 78 99 60 | contact@proviteq.com | www.proviteq.com